



MFC-8220

- Skrivare
- Fax
- Kopiator
- Skanner
- Nätverkskort som tillval



Telefon



<http://solutions.brother.com>

Always at your side

Fyra viktiga funktioner som imponerar var för sig.



Extra nedre pappersmagasin (LT5000)
Ökar papperskapaciteten upp till 500 ark



Arkmatad faxning
Enkelt att faxa flersidiga dokument



Bakgrundsplyst teckenfönster i 3 färger
Enkla instruktioner gör den lätt att använda



MFC-8220 Med / utan nedre pappersmagasin

- Skrivare
- Fax
- Kopiator
- Skanner
- Nätverkskort som tillval

Laserskrivare

Den här laserskrivaren erbjuder enastående prestanda och utskriftskvalitet med utskriftshastigheter på upp till 20 sidor per minut och en upplösning på upp till 2 400 x 600 dpi. Den har ett generöst minne på 32 MB som standard. Det kan byggas ut till 160 MB. Både PCL[®]6 och BR-Script 3 (emulerar skrivarspråket PostScript[®] 3) tillsammans med möjligheten att välja mellan parallellt gränssnitt Hi-Speed USB 2.0 och valfritt nätverk gör den enkel att ansluta. Dessutom tillkommer funktionen Secure Print for Windows[®] som ger säkerhet vid utskrifter av konfidentiella dokument.

Faxning

Den här maskinen är ett kraftfullt kommunikationsverktyg med en imponerande prestanda för laserfaxning. Du kan faxa flersidiga dokument via den automatiska dokumentmataren med plats för 30 ark. Modemhastigheten på 33.6 kbps gör det möjligt att skicka ett fax på bara 2 sekunder per sida. Den har ett minne som lagrar inkommande fax om papperet skulle ta slut eller om ett fax tas emot, med plats för upp till 500 ark.[†]

Den har 32 snabbtangenter för enkel och snabb uppringning och du kan programmera 300 kortnummer och grupsändningar till 382 mottagare. Minnets säkerhetsfunktion ser till att privata och konfidentiella dokument fortsätter vara just konfidentiella.

[†]ITU-T Test Chart No.1

Programvara

Brother levererar standardprogramvara som förbättrar de viktigaste funktionerna i din skrivare:

- **Scansoft[®] Paperport[®]*** Omvandlar högar av papper och foton till välorganiserade digitala filer som du snabbt kan hitta och dela.
- **OCR-programvara*** Omvandlar enkelt tryckta papper till redigerbara elektroniska dokument.
- **Brother PC-Fax-program*** Skickar och tar emot fax direkt i din PC.
- **Funktioner för fjärrinställningar*** Konfigurera inställningarna i maskinen från din PC.
- **NewSoft Presto![®] Page Manager[®] för Macintosh[®]** inklusive OCR* Programvara med dokumenthantering för Macintosh-användare inklusive OCR

*Se tabellen över drivrutiner för detaljer om ditt operativ system.

Kopiering

Den automatiska arkmataren kan hantera upp till 30 A4-ark och du behöver inte stå bredvid maskinen och lägga i originalen manuellt. Du kan göra upp till 99 kopior på en gång och bunta och sortera dem så att du slipper arrangera om dem eller handsortera dem. Utöver detta finns möjligheten att förminska eller förstora dokument mellan 25 % och 400% vilket ger dig den flexibilitet vid kopiering som du förväntar dig från Brother.

Skanner

En upplösning på 9 600 x 9 600 dpi gör att du kan vara säker på att inga kompromisser gjorts ifråga om kvalitet.

Flera dokument efter varandra kan skannas i den automatiska dokumentmataren och Skanna till-tangenten ger möjlighet att skanna direkt till OCR, e-post, bilder eller en fil. Utöver dessa fyra huvudfunktioner, kan du också göra flera saker samtidigt tack vare maskinens simultankapacitet, vilket innebär att du till exempel kan starta en skanning medan en utskrift pågår eller skriva ut ett dokument samtidigt som du skickar ett fax.



TCO'99 och det perfekta kontoret

Ansvar för medarbetarnas välbefinnande har aldrig diskuterats mer ingående än idag.

Inte heller går det att komma ifrån att ansvaret för förbättringar av arbetsmiljön utan tvekan är arbetsgivarens.

I allt högre utsträckning styr miljökrav inköpsbesluten.

Produkter som är användar- och miljövänliga väljs i allt större utsträckning.

Och här kan Brother verkligen hjälpa till. Vi samarbetar med TCO - den organisation som globalt arbetar för människovänlig, miljöanpassad och säker utrustning för arbetsplatsen.

Brother utvecklar kontorsutrustning som konstruerats för att skydda dina anställda.

MFC-8220

multifunktionsmaskin

Nätverkskort som tillval

Till MFC-8220 kan du välja skrivar/faxservern NC-9100h som gör att din maskin kan användas i en arbetsgrupp. Den är särskild designad för att vara enkel att implementera i de flesta nätverk med standardhastighet (10/100BaseTX) och standardprotokoll (TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk).

För användaren

Utskrifter i nätverk

- Skrivarservern NC-9100h ger möjlighet till utskrifter via nätverket i de flesta populära protokoll och plattformar inklusive operativsystemen Microsoft Windows®, Macintosh®, Novell, Unix och Linux.

Skanna i nätverk

- Scansoft® PaperPort® med 5 användarlicenser
- Brother kontrollcenter för nätverksskanning
- Viktiga Skanna till-funktioner
- Ytterligare 5 tillvalslicenser för att öka arbetsgrupps-möjligheterna upp till maximalt 25 användare

För IT-administratören

Nätverksadministration

I dagens hårt belastade nätverksmiljöer är administration mycket viktigt, så Brother har tagit fram ett antal verktyg som kan hjälpa dig att administrera dina nätverksanslutna skrivare och multifunktionsmaskiner proaktivt.

En inbyggd webbserver bildar en plattform som går att komma åt från vilken webbläsare som helst för att administrera din enhet. Ett meddelande via e-post talar om för administratören eller användaren när en förbrukningsartikel är på väg att ta slut eller när ett fel uppstår. Brother tillhandahåller dessutom BAdmin Professional, en programvara för administration av anslutna skrivare och multifunktionsmaskiner.

En fullständig lista över alla funktioner i skrivarservern NC-9100h finns på

<http://solutions.brother.com>

Förbrukningsartiklar från Brother

Förbrukningsartiklar från Brother är designade för att vara enkla att byta ut.

Fördelarna för dig är:

- Tonerkassetten och trumman är kompatibla med alla produkter i den här generationen. Därför behöver du bara beställa och lagra en uppsättning tillbehör för att alla dina maskiner ska kunna fungera med full kapacitet.
- Eftersom toner och trumma är separerade minskas spillet och den totala kostnaden.
- Tonerkassett för hög förbrukning och för standardförbrukning gör att du kan välja den som bäst passar dina behov.

Förbrukningsartiklar:

TN-3030 – Toner för normalförbrukning (3 500 sidor)

TN-3060 – Toner för hög förbrukning (6 700 sidor)

DR-3000 – Skrivartrumma



Bakgrundsplysta funktionstangenter
Ger snabb åtkomst till varje funktion



At your side.
brother®

Tekniska detaljer

Allmänt

Motor		Laser
LCD-teckenfönster		2 rader x 16 tecken – bakgrundsupplyst i tre färger
Minneskapacitet		32 MB standard / 160 MB maximit
Automatisk dokumentmatare		Upp till 30 ark
Pappersstorlek		A4/LTR/LGL/B5/A5/B6/A6/EXE
Papperskapacitet	Standardpappersmagasin	Upp till 250 ark
	Utmatningskapacitet	Upp till 150 ark
Samtidig drift		(skrivare/kopiering) (skrivare/scaner) (skrivare/fax)

Laserfax

Dual Access köfunktion		Skanna ett fax för sändning samtidigt som du tar emot ett fax
Modem		33.6kbps Super G3
		Cirka två sekunders överföring
Datakomprimering		MH / MR / MMR / JBIG
Automatisk återuppringning		Automatisk återuppringning om mottagande fax är upptagen
Snabbvalstangenter		32 platser för uppringning av förprogrammerade nummer
Kortnummer		300 platser för lagring av kortnummer
Grupper		Upp till 6 grupper
Fax / telefonomställning		Automatisk igenkänning av fax eller telefonmottagning
Superlin		Möjliggör sändning och mottagning av hög kvalitet av utskrifter med liten text eller linjeteckningar
Gräskala		64 nyanser av grått
Timer för senareläggning av jobb		Ja - upp till 50
Minneskapacitet vid överföring		Upp till 500 sidor (ITU-T Test Chart No 1)
Minneskapacitet vid papperslut		Upp till 500 sidor (ITU-T Test Chart No 1)
Gruppensändning		Skicka samma fax till upp till 382 förprogrammerade adressater (inklusive 50 manuella adressater)
Samlad sändning		Lagrar flera dokument som ska till samma destination i maskinens minne för överföring i ett och samma samtal
Automatisk förminsning		Förminsar automatiskt ett mottaget fax så att det får plats på en A4-sida
Felkorrigeringssläge		Om båda maskinerna har en ECM-funktion, skickas de sidor där ett fel har uppstått en gång till
Vidarebefordran av fax		Skickar ett fax som mottagits i minnet vidare till ett annat förprogrammerat faxnummer
Fjärråtkomst		Ger användaren fjärråtkomst till maskinen från en annan tonvalstelefon
Faxhämtning		Låter användaren hämta ett fax med hjälp av en annan tonvalstelefon

Gränssnitt

Parallell		IEEE1284-port för parallellkabel
USB		Hi-Speed USB2.0
Nätverk 10/100Base-TX Ethernet		Tillval - NC-9100h

Laserkopiator

Hastighet		Upp till 20 kopior/min
Första kopia	Från READY-läge	Mindre än 12 sekunder
Upplösning		Max 300 x 600 dpi
Multikopiering		Producerar upp till 99 kopior av varje original
Bunta och sortera		Buntar och sorterar kopior
Förstoring/förminsning		25 % - 400 % i steg om 1 %
Flera på 1		Komprimera 2 eller 4 sidor på ett och samma ark

Laserskrivare

Hastighet	Enkelsidigt	Upp till 20 sidor/min
Första utskrift	Från READY-läge	Mindre än 12 sekunder
Upplösning		Max 2400 x 600 dpi
Skrivarspråk, standard		Windows® GDI
Emulering		PCL6 & BR-Script 3 (emulerar skrivarspråket Postscript® 3)
Säkra utskrifter		Förhindrar obehöriga utskrifter av skyddade dokument

Skanner

Upplösning	Optisk	Max 300 x 600 dpi
	Interpolerad	Max 9 600 x 9 600 dpi
Gräskala		256 nyanser av grått
Skanner-tangent		Skanna till e-post/OCR/bild/fil*

Vikt och ytermått

Mått/vikt	Med kartong	518 (b) x 565 (d) x 458 (h) mm / 16,3kg
	Utan kartong	375 (b) x 451 (d) x 335 (h) mm / 11,5kg

Förbrukningsartiklar och valfria tillbehör

Toner	Standard	TN-3030 -3 500 sidor vid 5 % täckning
	Hög förbrukning	TN-3060 -6 700 sidor vid 5 % täckning
Trumma		DR-3000 -20 000 sidor vid 1 sida per jobb
Nedre pappersmagasin		LT-5000 -250 ark extra
Utskrifter i nätverk/faxserver		NC-9100h - med licens för 5 användare
		NL-5 - tillvalslicens för 5 användare†

Övrig information

Strömförbrukning	Vid drift	440 watt eller mindre (kopiering)
	Sparläge / viloläge / topp	14 watt / 75 watt / 1090 watt eller mindre
	CPU i viloläge	6W eller mindre

† Upp till max 25 användare

* enbart Windows®

MFC-8220	Skanner-upplösning	TWAIN/WIA drivrutiner	Skanna till bild	Skanna E-post	Skanna OCR	Skanna fil	Skanna till E-postserver	Brother PC-FAX skicka	PC-FAX ta emot	Skrivar-drivrutiner	Brother Control Centre	fjärr-inställning	NewSoft Presto!® Page Manager®	ScanSoft® PaperPort®
Microsoft Windows®														
95	9600x9600	TWAIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
98/SE/Me/2000/Professional	9600x9600	TWAIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
NT®4.0/Workstation	9600x9600	TWAIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
XPA	1200x1200**	WIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Macintosh®														
OS/8.6	9600x9600	TWAIN					✓	✓		✓			✓	
OS/9.x	9600x9600	TWAIN					✓	✓		✓				
OS/10.1	-	-					✓	✓		✓			✓	
OS/10.2.1-10.3.6 eller senare	9600x9600	TWAIN					✓	✓		✓	✓	✓	✓	

SYSTEMKRAV		TILLGÅNGSLIGT UTRYMME PÅ HÄRDISKEN				
DATOR SYSTEM	VERSION OPERATIVSYSTEM	PROCESSOR HASTIGHET	MINIMUM RAM	REKOMMENDERAT RAM	för drivrutiner och ScanSoft® Software	för drivrutiner och NewSoft Presto!® Page Manager® Software
WINDOWS®	95	Pentium 75MHz	24MB	32MB	180MB	
	98/98SE	Pentium 75MHz	24MB	32MB	180MB	
	Me	Pentium 150MHz	32MB	64MB	180MB	
	NT®4.0 Workstation	Pentium 75MHz	32MB	64MB	180MB	
	2000 Professional	Pentium 133MHz	64MB	128MB	180MB	
	XP	Pentium 233MHz	128MB	256MB	260MB	
MAC®	OS 8.6 - OS 9.2	Alla basmodeller klarar minimikraven	32MB	64MB		250MB
	OS 10.1		128MB	160MB		250MB
	OS 10.2.1 - 10.3 eller senare		128MB	160MB		250MB

*Den här funktionen finns också tillgänglig när tillvalet skriver/faxservern NC-9100h finns installerad. **Med Brother Scanner Utility går det att förbättra upplösningen till 9 600 x 9 600 dpi.

Återförsäljare:

At your side.
brother®

Brother International Sverige AB

Hulda Lindgrens gata 6B, 731 21 VÄSTRA FRÖLUNDA

Tel:+46 (0)31-734 12 00 Fax:+46 (0)31-734 12 50

Webbsida: www.brother.se

Reservation för tryckfel och specifikationsändringar. Brother är ett varumärke registrerat av Brother Industries Ltd. Produktnamnen är varumärken som registrerats av respektive företag.