

HP Scanjet G4050 fotoskanner



Skanna flera foton, diabilder, filmrutor och negativ och få överlägsen färgåtergivning med 6-färgs, 96-bitars skanning – endast hos HP. Fånga varje detalj med en hårdvaruupplösning på 4800 x 9600 dpi¹. Utöver detta kan du ta bort smuts och repor med infrarött ljus.

HP Scanjet G4050 fotoskanner är utvecklad för familjer och fotoentusiaster som har stora mängder foton, diabilder, negativ eller film av medelstort/stort format som de vill konvertera till digitala filer med professionell kvalitet och exakt färgåtergivning.

HP:s exklusiva 6-färgsskanning med hög definition av foton, diabilder, film och negativ.

Omvandla högar av foton, diabilder, film och negativ till lätthanterliga digitalbilder. Få överlägsen färgåtergivning med branschledande 6-färgs, 96-bitars skanningsteknik – endast hos HP. Fånga också de finaste detaljerna med 4800 x 9600 dpi upplösning² och få skarpa resultat med hög definition för snygga reproduktioner, förstoringar och kreativa projekt.

Skanna högar av foton, diabilder, filmer eller negativ och ta automaiskt bort smuts och repor.

Skanna flera original samtidigt – upp till sexton 35 mm-diabilder, 30 negativ, två filmrutor av medelformat (120 mm) eller en ruta av storformat (4 x 5 tum) eller fyra 10 x 15 cm-utskriftar – och spara dem som separata filer. Ta bort smuts och repor med en knapptryckning med hjälp av den inbyggda infraröda tekniken – ingen retuschering i programvara behövs. Med en enda knapptryckning kan du också göra tydliga och skarpa skanningar av viktiga dokument – du kan t.o.m. skanna tredimensionella föremål som böcker och värdesaker.

Bevara dina minnen med en enkel knapptryckning – plus enkel färgåterställning och fotokorrigerig.

Välj foto- eller filmskanning med snabbvalsknappar så får du optimerade inställningar. Blås nytt liv i gamla eller skadade foton, diabilder, film och negativ med en rad lättanvända verktyg. Återställ bleknade färger, åtgärda röda ögon och få fram detaljerna i mörka foton med HP Real Life technologies. Hantera dina dokument – gör även kopior och reproduktioner med snabbvalsknappar och spara filerna i PDF-format så att du lätt kan dela med dig av dem. Organisera, redigera och skicka dina foton med e-post – utan stora bilagor – med HP Photosmart-programvaran.

¹ Den maximala upplösningen är inte tillgänglig vid skanning av negativ med 6 färger; den maximala upplösningen kan påverkas av faktorer i PC-systemet.

² Den maximala upplösningen är inte tillgänglig vid skanning av negativ med 6 färger; den maximala upplösningen kan påverkas av faktorer i PC-systemet.

Tekniska specifikationer

Skannertyp	Flatbädd
Avläsningsteknik	CCD
Skanningsupplösning	Optisk: Upp till 4800 dpi Maskinvara: Upp till 4 800 x 9 600 dpi Utökad: Obegränsat
Bitdjup	96-bitars
Gråskalenivåer	256
Skalförändring	10 till 2400 % i steg om 1 %
Skanningshastighet	10 x 15 cm färgfoto till fil: 13 sek för skanning av flera bilder, 29 sek för skanning av en bild 35 mm diabilder till fil: 11 sek för skanning av flera diabilder, 35 sek för skanning av en diabild 35 mm-diabilder till fil: 14 sek för skanning av flera negativ, 45 sek för skanning av ett negativ OCR A4-textsida till Microsoft® Word®: 25 sek för skanning av en bild 10 x 15 cm färgfoto till delning/e-post: 28 sek för skanning av en bild A4-PDF till e-post: 59 sek för skanning av en bild
Hastighet vid förhandsgranskning	8,5 sek.
ADF-kapacitet	Ingen
Dokumentstorlek	Högst: 21,6 x 31,1 cm
OH-adaptör	Inbyggd adaptör för transparenta material (TMA); sexton 35 mm-diabilder/trettio 35 mm-negativ/två medelstora filmrutor/en 4 x 5-tums filmruta (inklusive hårdvarubaserad lösning för borttagning av smuts och repor)
Kontrollpanel	4 knappar på frontpanelen (Skanna, Skanna film, Kopiera, Skanna till PDF)
Filformat för skanning	PDF, BMP, TIFF, TIFF komprimerat, PCX, JPEG, FlashPix (FPX), GIF, PNG; HTML, TXT, Rich Text Format (RTF); PDF, PDF (sökbar)
Fotoförbättring	HP Borttagning av röda ögon, HP Anpassad belysning, borttagning av smuts och repor samt färgåterställning
Medföljande program	HP Photosmart-programvara (Windows®), HP Photosmart-programvara för Macintosh (inkluderar integrerad OCR, HP Photosmart Dela, återställning av bleknade färger, borttagning av smuts och repor, HP Anpassad belysning, HP Image Editor med HP Automatisk borttagning av röda ögon)
Passar följande operativsystem	Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, XP Media Center Edition 2005; Mac OS X v10.3.9, v10.4 och senare
Lägsta systemkrav	Pentium® II 233 MHz eller likvärdig Celeron-processor; 128 MB RAM, 500 MB ledigt hårddiskutrymme; 800 x 600 SVGA-skärm med 16-bitars färg; Windows® 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, XP Media Center Edition 2005; USB-port; CD-ROM-enhet; Internet Explorer 5.01 (SP2 eller högre) Mac OS X v10.3.9, v10.4 och senare; PowerPC (G3, G4- och G5-processor), Intel® Core-processor; 128 MB RAM [250 MB rekommenderas (krävs för v10.4 och senare)], 250 MB tillgängligt hårddiskutrymme
Gränssnitt och anslutningar	Standard: Hi-Speed USB – kompatibel med USB 2.0-specifikationerna
Ytermått (b x d x h)	303 x 508 x 108 mm
Vikt	5,3 kg; med emballage: 6,89 kg
Driftsmiljö	Drifttemperatur: 10 till 35° C; Förvaringstemperatur: -40 till 60° C Luftfuktighet vid drift: 0 till 90% relativ luftfuktighet; Luftfuktighet vid förvaring: 0 till 90% relativ luftfuktighet
Strömförsörjningskrav	Ingående spänning: 100 till 240 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); förbrukning: 25 W max.
ENERGY STAR	Ja
Information om överensstämmelse med regler/säkerhet	IEC 60950-1:2001, nationella variationer, frivilliga och obligatoriska certifieringar: Kanada (cUL), Kina (CCC), Ryssland (GOST), EU (UL GS), Taiwan (BSMI), USA (UL)
Elektromagnetisk kompatibilitet	EU (CE konformitetsdeklaration), USA (FCC deklARATION), Australien (ACA), Nya Zeeland (ACA), Ryssland (GOST), Korea (MIC), Taiwan (BSMI), Kina (CCC)
Garanti	Ett års begränsad standardgaranti för maskinvara. Garanti- och supportalternativ varierar per produkt, land och lokal lagstiftning.

Beställningsinformation

L1957A HP Scanjet G4050
fotokanoner, inbyggd adapter för diabilder och negativ, malluppsättning, Hi-Speed USB 2.0-kabel, nätsladd, nätdapter, I.R.I.S. registreringskort, tryckt installations- och supportguide, CD-skivor med användarinstruktioner och programvara

Service och Support

U4784E HP Care Pack, utbyte nästa arbetsdag, 3 år

U4785E HP Care Pack, utbyte nästa arbetsdag, 1 år

U8134E HP Care Pack, hämtning och återsändning, 3 år

U4787E HP Care Pack, retur till depå, 3 år. Kontrollera lokal tillgänglighet med din HP-partner.

För en fullständig lista över förbrukningsartiklar och tillbehör, se HPs webbplats vid <http://www.hp.com>

<http://www.scanjet.com> <http://www.hp.se>

